

## Erdkabel-Übergangskasten

Bestellnr. 10906




- für Lichtmaste ab 82 mm Innen-Ø
- Rauchglasdeckel
- Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 17 bis 24 mm Ø oder 3 Einführungen von 15 bis 19 mm Ø
- 5 Mantelklemmen je 2 x 16 mm<sup>2</sup>
- mit Verschraubungen M 20, 1x offen und 1 x geschlossen
- vorverdrahtet
- mit Sicherungszubehör 10A

## Technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Gewicht | 435 g |
|---------|-------|

## Abmessungen



|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Zeichnung  |   |     |
| 8 MB 119   |   |     |
| Maße in mm | a | 250 |
|            | b | 72  |
|            | c | 75  |
|            | d | 232 |