

EverBOX® Grip PRCD-S mit FI Typ B

Bestellnr. 9508282RT




- steckerfertig verdrahteter Verteiler mit PRCD
- Phasenwenderfunktion im Stecker zur Korrektur eines möglichen Linksdrehfeldes in der vorgelagerten Installation
- Status des PRCD einsehbar und bedienbar durch transparente Betätigungsklappe
- robustes und schlagfestes PE-Gehäuse
- Gehäuse schwarz, Griffe rot
- Produktdesign und -funktionen entsprechend der DGUV-Information 203-006 mit allstromsensitivem FI

Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 LS 16A 3p C 10KA • 4 LS 16A 1p C 10KA • 1x ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung DPRCD-M1 40A 4p+PE IFN=0,03A (allstromsensitiv Typ-B)
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • 2m Zuleitung H07RN-F5G6 und CEE-Stecker als Phasenwender 32A5p 6h 400V
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	11500 g

Abmessungen



Zeichnung
5 MB 76
Maße in mm